

AP1850e, AP1840e

Eénrichtingstrilplaten



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Elektrische trilplaten

De accu-aangedreven trilplaten van Wacker Neuson zijn de enige draadloze elektrische trilplaten in de wereld. Met een accugebruiksduur die voldoende is voor de verdichtingswerkzaamheden op een volledige werkdag, ontsluiten de AP1850e en de AP1840e nieuwe toepassingsmogelijkheden. Qua prestaties zijn deze trilplaten in geen geval minderwaardig dan hun conventioneel aangedreven machines. De accutrilplaten zijn verkrijgbaar met of zonder watertank en sproeisysteem.

- Groot verdichtingsoppervlak (> 800 m²), één keer opgeladen accu is voldoende voor een hele werkdag
- Beproefde elektrische motor zonder v-snaar - dus volledig onderhoudsvrij en daardoor kostenbesparend
- Emissievrij gebruik beschermt de gebruiker op alle bouwplaatsen en opent de weg naar nieuwe toepassingsmogelijkheden binnen gebouwen en gebieden waarvoor emissierichtlijnen gelden (in stadscentra)
- Lage energiekosten: besparing tot rond 70% vergeleken met een benzineplaat uit dezelfde gewichtsklasse
- Accu en lader zijn modulair en kunnen ook worden gebruikt voor onze elektrische stampers

AP1850e, AP1840e Technische gegevens

AP1850we - met watertank AP1850e - zonder watertank AP1840we - met watertank AP1840e - zonder watertank

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgewicht kg	107	97	103	93
Centrifugale kracht kN	18	18	18	18
Werkingsbreedte mm	500	500	400	400
Frequentie Hz	98	98	98	98
Hand-arm trillingen m/s ²	4	4	3,2	3,2
Voorloop m/min	27	27	27	27
Vermogen per vierkante meter m ² /h	810	810	648	648
Reikwijdte per batterijlading (BP1000) m ²	810	810	648	648
Reikwijdte per batterijlading (BP1400) m ²	1.134	1.134	907	907

Accu

Type batterij				Li-ion
---------------	--	--	--	--------

Battery

BP1000

BP1400

Bedrijfsgegevens

Accu

Type batterij	Li-Ion	Li-Ion
Gewicht kg	9,3	9,6
L x B x H mm	220 x 290 x 194	220 x 290 x 194
Nominale spanning V	51	51
Energie-inhoud Wh	1.008	1.400

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.